



PERFORM 3000 GAZ

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Perform

Produktvorzüge

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Betriebsstundenzähler
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe

Divers

Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit eines auf häufigen Einsatz ausgelegten Produkts.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

PERFORM 3000 GAZ

Allgemeine technische Daten

Baureihe	Perform
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	2.4
Max. Leistung (LTP) (kVA)	3
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistete Lw(A)	96
Schallpegel dB(A) in 1m	83
Schallpegel dB(A) in 7m	68

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler
Motor Type	CH 270
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	LPG
Autonomie (h@13 Ltr. Flasche)	18.6
Verbrauch (kg/h@75% Last)	0.7
Tank (L)	0
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm ³)	208
Ölfüllmenge (l)	0.6

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	65
Breite (cm)	51
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kg)	44

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	66
Breite (cm)	52.5
Höhe (cm)	47
Palettentyp	140/111
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	154

Zubehör inklusive



Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör exklusive



R01	Differentialschutz R01	Schaltkasten mit Fehlerstromschalter und Betriebsstundenzähler
-----	------------------------	----------------------------------------------------------------



R05M	Manueller Quellenumschalter	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RKB1	Radsatz RKB1	Radsatz für Stromerzeuger
------	--------------	---------------------------



RKS1	Wartungssatz für Motoren	1 Wartungssatz für Motor KOHLER CH270.
------	--------------------------	----------------------------------------



RHO	Schutzhülle RHO	Schutzhülle für Stromerzeuger
-----	-----------------	-------------------------------



RPQ	Erdungsstab RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm ² Querschnitt.
-----	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RBAC	Ablagefach	Herausnehmbarer Ablagefach
------	------------	----------------------------