



## PERFORM 3000 XL

PORTABLE POWER

Stromerzeuger Baureihe PERFORM

### PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

**QUAD CLEAN LUFTFILTER** Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

### Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

## PERFORM 3000 XL

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung LTP (kW) *	3
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	13
Verbr. 75% (L/h) *	1.30
Autonomie 75% (h) *	10
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	95
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	82
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER
Motor Typ	CH270
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	208
Kapazität Öl (l)	0.60

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Bürstenlos
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	65
Breite (cm)	51
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kgs)	46.50

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	66
Breite (cm)	52.50
Höhe (cm)	47
Gewicht (lbs)	48.50
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	154
Palettengewicht verpackt (kg)	598



## LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter

BodenbefestigungsfüÙe



Betriebs- und Wartungsanleitung



Ergonomische Griffe

## OPTIONEN



R01

### Differentialschutz

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



R05M

### Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



RKB1

### Transportkarren-Bausatz

Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW



RKS1

### Wartungssätze für Motoren KOHLER

10 Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH270.



RHO

### Schutzhülle

Schutzhülle für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO



RPM

### Steckersatz

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



RPQ

### Erdungsstab

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt



RKD1

### Differentialschutz

Bausatz mit 2 mobilen Differenzial-Adaptern für Haushaltssteckdosen. Schutzerdungssystem mit isoliertem Neutralleiter.



RLIFT1

### Zentraler Hebebügel

Zentraler Hebebügel