

## **DIESEL 4000 E XL C**

**PORTABLE POWER** 

#### Produktvorzüge

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Sehr hohe Kapazität
- Komfortables Händling durch ergonomische Griffe
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

#### Verschiedenes

Die kombinierten Vorteile einer hohen Kapazität und einer herausragenden Langlebigkeit für alle professionellen Anwendungen.









# **DIESEL 4000 E XL C**

#### Allgemeine technische Daten

Baureihe	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	3.4
Max. Leistung (LTP) (kVA)	4.25
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	108
Schallpegel dB(A) in 1m	92
Schallpegel dB(A) in 7m	78

#### **Technische Daten Motor**

Fabrikat Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD 350
Ventilanordnung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	17.8
Verbrauch (L/h)	0.9
Tank (L)	16
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm³)	349
Ölfüllmenge (I)	1.2

#### **Technische Daten Generator**

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	Н

#### Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter

### **Abmessungen und Gewicht**

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	84

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.5
Höhe (cm)	60
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193



#### Zubehör inklusive



Betriebs- und Wartungsanleitung

### Zubehör exklusive

	R01	Differentialschutz R01	Schaltkasten mit Fehlerstromschalter und Betriebsstundenzähler
	R05A	Notstromautomatik R05A	Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)
	R05M	Manueller Quellenumschalter	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
AH.	RKB1	Radsatz RKB1	Radsatz für Stromerzeuger bis 6 kW
0	RPM	Steckersatz RPM	
6	RPQ	Erdungsstab RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.
	RBAC	Ablagefach	Herausnehmbarer Ablagefach